

TW-RI-01- Paralelní signalizace bezdrátová

TW-RI-01 je bezdrátová paralelní signalizace, která slouží jako programovatelné výstupní zařízení aktivované ústřednou při detekci požáru, alarmu nebo poruchy vybraných zařízení. Aktivace probíhá prostřednictvím bezdrátového translátoru, který přenáší povel z ústředny k signalizaci.



TW-RI-01 využívá **obousměrnou komunikaci** pro spolehlivý přenos signálu mezi ústřednou a indikátorem. Lze jej **programovat** tak, aby se aktivoval v případě požáru, alarmu nebo poruchy vybraných zařízení. Komunikace probíhá přes **bezdrátový translátor Taurus**, což umožňuje rychlou a bezpečnou integraci do požárního systému. Signalizace je navržena pro **jednoduchou instalaci**, snadné připojení a stabilní provoz v různých podmínkách.

Klíčové vlastnosti:

Bezdrátová komunikace
Programovatelný
Obousměrný přenos dat
Easy scan Link pro snadné spárování
Životnost baterií až 5 let

Kompatibilita s bezdrátovými translátory Taurus
Jednoduchá instalace
Spolehlivý provoz
Dlouhá vzdálenost komunikace, až 1 km v otevř. Prostoru
Adresovatelné

Technické parametry

Frekvence
Max. vyzářovací výkon
Rozměry
Hmotnost
Baterie
Pracovní teplota
Max. vlhkost
Počet komunikačních kanálů

868 MHz
14dDm (25mW)
80 x 80 x 32 mm
cca 60 g (bez baterií)
2x CR123A (součástí dodávky)
-10 °C až +55 °C
95% bez kondenzace
22 Kanálů

Verze 1/2025



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135
463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika
www.lites.cz