



Bezdrátová systémová LCD klávesnice s *Ricochet*[®]

Představujeme vám zcela novou bezdrátovou klávesnici od Texecomu. Premier Elite LCDLP-W je plně programovatelná bezdrátová klávesnice s identickými vlastnostmi klávesnic řady Premier Elite.

Díky technologii *Ricochet*, Premier Elite LCDLP-W pracuje s výdrží baterií až 5 let, a doplňuje tak řadu 'bezdrátových' prvků systému Premier Elite, které tak nabízejí rychlejší instalaci s více vlastnostmi, než kdykoli předtím.

Vynikající funkce:

- Bezdrátová klávesnice s *Ricochet*
- Plně funkční systémová klávesnice
- Rychlost provozu odpovídá klasickým klávesnicím
- Až 5 let životnosti baterie při normálním použití (4x AA Lithiová baterie je součástí dodávky)
- Kompletní 'bezdrátové' možnosti systému Premier Elite
- Vyžaduje bezdrátové přijímače Premier Elite s verzí 3.1 (nebo vyšší)
- Integrovaná čtečka pro použití s Texecom RFID prox přívěšky (TAG)
- EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3, PD6662
Stupeň 2 Třída II

Funkce



Modrý podsvícený displej

Je s velkým 32 znakovým LCD displej, programování je na vysoké úrovni a zjednodušuje i ty nejsložitější konstrukční požadavky, minimalizuje dobu nastavení a maximalizuje flexibilitu.

Podsvícená plastová tlačítka

Pro provoz, je klávesnice Premier Elite LCDLP-W, vybavena podsvícenými tlačítky pro práci ve tmě, nebo šeru. Jas podsvícení je programovatelný.

Plně programovatelný systém

Neslouží pouze pro Zapnutí/Vypnutí, Premier Elite LCDLP-W je systémová, funkční, zcela, programovatelná bezdrátová klávesnice.

Kompatibilita Proxy přívěšků

Obsahuje vestavěnou čtečku přívěšků. To zajišťuje kompatibilitu s Texecom Proxy přívěšky, které nahrazují platný uživatelský kód, zjednodušují operace na klávesnici a minimalizují chyby uživatele.

Stejný tvar jako drátové klávesnice

Premier Elite LCDLP-W je téměř totožná svou velikostí, tvarem a vzhledem, drátovým klávesnicím Texecom Premier Elite.

Najděte rozdíly

Premier Elite LCDLP-W je téměř shodná s drátovou verzí, velikostí, estetikou a výkonem. Jediný rozdíl je, bezdrátové připojení *Ricochet*, profesionální technologií bezdrátového zabezpečení.

Bezpečné opakované bezdrátové připojení

Ricochet poskytuje bezpečnou, šifrovanou bezdrátovou komunikaci s jedinečným výkonem. *Ricochet* umožňuje bezdrátovým zařízením přijímat a opakovat zprávy z jiných zařízení. Velikost, možnosti a rozsah celého systému jsou rozsáhlejší, protože bezdrátový signál již není omezený point-to-point komunikací.



Reproduktor

Integrovaný reproduktor s programovatelnou hlasitostí. Poplach, vstupní/výstupní zpoždění a systémové indikace.

Adresa na sběrnici

Premier Elite LCDLP-W se adresuje na sběrnici ústředny, stejně jako drátové klávesnice.

Ricochet technologie

Představuje novou generaci bezdrátového zabezpečení, Ricochet bezdrátová technologie poskytuje vyšší výkon než kterýkoli jiný bezdrátový zabezpečovací systém.

Dlouhá životnost baterie

Napájení 4x AA Lithiová baterie (jsou součástí dodávky), Premier Elite LCDLP-W dosahuje až 5 letou životnost baterie.



Mnoho aplikací

Premier Elite LCDLP-W je navržena pro použití jako hlavní systémová klávesnice, ale je také ideální pro modernizaci stávajících systémů. Mezi typická použití patří:

- Hlavní klávesnice alarmu poblíž předních dveří
- Další klávesnice u zadních dveří nebo u ložnice v patře
- Vzdálené budovy, například garáže
- Mobilní klávesnice technika

Volba je na Vás

Drátové, bezdrátové nebo obojí? Se systémy Premier Elite, je to na vás. Premier Elite LCDLP-W se adresuje do ústředny, stejně jako drátové klávesnice, což znamená, že systémy Premier Elite mohou používat libovolnou kombinaci drátových a bezdrátových klávesnic. Jediným rozdílem je, že bezdrátové klávesnice také zabírají jednu zónu ovládacího panelu pro bezdrátovou komunikaci, pro kontrolu a dohled klávesnice. (stav baterie, Tamper)

Pokyny k instalaci

Premier Elite LCDLP-W bezdrátové klávesnice optimálně pracují při komunikaci přímo s bezdrátovým expandérem s podporou *Ricochet*. Pokud je bezdrátová klávesnice umístěna až tam, kde jsou přeskoky, přes jedno, nebo více zařízení *Ricochet*, rychlost odezvy klávesnice se sníží, protože bezdrátová komunikace trvá déle v celé síti všech zařízení. Samozřejmě, že LCDLP-W působí jako opakovač pro všechna další zařízení *Ricochet*.

Přidání většího počtu bezdrátových klávesnic do stejné bezdrátové sítě také zpomaluje odezvu, protože display každé bezdrátové klávesnice je aktualizován ústřednou.

Proto Texecom doporučuje tyto postupy při instalaci bezdrátových klávesnic Premier Elite LCDLP-W:

- Při programování se ujistěte, že bezdrátová klávesnice komunikuje přímo s bezdrátovým přijímačem, a nikoliv prostřednictvím dalších zařízení *Ricochet*.
- Je-li to možné, omezte počet bezdrátových klávesnic připojených k jednomu bezdrátovému přijímači, na max. 4!



Normy a specifikace

Zabezpečovací systém	EN50131-5-3, EN50131-3, EN50131-1, PD6662, Stupeň 2 Třída II
Typ produktu a frekvenční pásmo	GCEA1000 : 868.2 – 868.4MHz GCEA3000 : 866.0 – 866.6MHz
Přijímač	Kategorie 1, Třída 2, Listen Before Talk
Pracovní cyklus vysílače	<1%
Maximální RF výkon	10mW
Proximity čtečka a klíčenka	125 kHz
Signalizace slabé baterie	2.80V
Napájecí napětí	3V
Maximální odběr	150mA
Odběr v klidu	40uA
Životnost baterie	3 až 5let
Typ baterie	4 x Lithiová AA 2900mAh
Alternativní baterie	4 x Alkalická AA (kratší životnost baterie)
Pracovní teplota	0° to 40°C (0-95% vlhkost bez kondenzace)
Skladovací teplota	-25°C to +60°C

Rozměry a hmotnost

