

GPRS SIA COM

GPRS komunikátor

PCO komunikátor, jeden tel. vstup, vysílá zprávy v protokolu SIA DC-09 2007, konfigurační software uložen v USB paměti komunikátoru, GSM pásmo 900/1800 MHz, 850/1900MHz, napájení 9-30V DC, odběr max. 400mA, provozní teplota -20°C až 70°C.



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- GPRS/IP komunikace a GSM komunikace
- CID přes IP protokol dle SIA DC-09
- 1 výstup telefonní linky
- Programovací software je k dispozici uvnitř USB úložiště
- IP adresy a ostatní nastavení lze provádět pomocí SMS zpráv nebo pomocí PC

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Frekvence	GSM 900/1800 Mhz GSM 850/1900 MHz
Napájecí napětí	9-30 VDC
Spotřeba	Nominální: 80mA Maximální: 400mA
Provozní teplota	-20°C - +70°C
Rozměry	100 x 70 x19 mm
Hmotnost	80g

POUŽITÍ

- GPRS komunikátor pro zabezpečovací ústředny, který převádí komunikační formát Contact ID z telefonní linky na komunikační formát SIA IP a předává události na ARC (PCO) pomocí TCP/IP protokolu přes mobilní GPRS síť.

CHARAKTERISTIKA

- Použitelný s jakoukoliv zabezpečovací ústřednou, která je schopná předávat události pomocí protokolu Conact ID po pevné telefonní lince. Použitím tohoto adaptéru jsou zprávy ze zabezpečovací ústředny posílány na ARC (PCO) IP přijímač přes GPRS síť pomocí SIA IP protokolu dle specifikace normy ANSI/SIA DC-09-2007.
- Není potřeba centrální server, ale stačí pouze IP přijímač s připojením do internetu. Adaptér je schopný komunikovat s jakýmkoliv IP přijímačem, který podporuje výše zmíněný SIA IP protokol.
- Předávání zpráv na 4 různé IP adresy podle nastavení zabezpečovací ústředny.
- V případě poruchy IP, komunikace Contact ID přes hlasový GSM kanál.
- Možnost zasílání kontrolních zpráv na více IP adres a nepřetržité monitorování spojení. Zobrazení předpokládaného datového toku pro aktuální nastavení.
- Jednoduché vizuální zobrazení stavu a kompletní stavové informace na PC.
- Po připojení zařízení k PC je vnitřní paměť detekována jako externí USB úložiště na kterém je k dispozici nastavovací software a manuál.

PRAHA centrála

✉ Za Strašnickou vozovnou 7
100 00 PRAHA 10

☎ 242 402 111, mobil 608 446 600

@ praha@atisgroup.cz

BRNO pobočka

✉ Vídeňská 102
619 00 BRNO

☎ 242 402 470, mobil 775 335 889

@ brno@atisgroup.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE pobočka

✉ Karolíny Světlé 2238/2
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

☎ 242 402 480, mobil 777 335 868

@ budejovice@atisgroup.cz